

BUZZER ACTIVO DE 5V


OKY0151-5V



Productos
evaluados por
**ingenieros
calificados**



**Garantía y
seguridad** en
cada producto



Experiencia de
compra en la
calidad como
sello distintivo

Descripción

Este dispositivo es un buzzer piezoeléctrico activo, diseñado para generar una señal sonora de alerta cuando recibe alimentación directa, sin necesidad de circuitos de oscilación externos.

Características

- Voltaje de funcionamiento: 3,5 V a 5,5 V (recomendado: 5 V)
- Corriente de consumo: 25 mA (máxima < 30 mA a 5 V)
- Frecuencia de operación: 2300 Hz $\pm$ 200 Hz (resonancia ~2500 Hz)
- Nivel sonoro: $\geq$ 90 dB a 10 cm
- Sensibilidad mínima: $\geq$ 85 dB a 10 cm
- Rango de temperatura de funcionamiento: -30 °C a +85 °C

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Valeria Zarate

Revisó

Ing. Jessica López Morales

Fecha

4/06/2025

