PUNTA DE OSCILOSCOPIO FNIRSI 100MHz

P6100



Descripción

Punta de osciloscopio FNIRSI 100MHz.

Especificaciones

Ancho de banda	DC-6 MHz DC-100 MHz
Resistencia de entrada	1M : 10
Rango de compensación	10pF-30pF
Voltaje de trabajo	1X: <200 V CC + CA pico 10X: <600 V CC+CA
Temperatura	Operando: -10℃ ~ +50℃ No operativo: -20℃ ~ +75℃ Humedad: ≤5% (humedad relativa)
Relación de atenuación	1 : 10
Capacitancia de entrada	1X: 85 pF-120 pF 10X: 18,5 pF-22,5 pF
Tiempo de subida	<3.5ns
Longitud máxima del cable	120cm
Peso	80gr

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2,
Centro Histórico, Centro, 06000
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Ing. Luis Eduardo Dorantes Solis
Revisó	Ing. Victor Javier Sánchez Ramírez
Fecha	29/12/2025