



Módulo c/ Sensor Touch Ajuste a Pasos

SENSOR-TOUCH-DIMM-ON/OFF

Características

Tensión de operación (V):	12-24
Corriente de operación max (A):	8
Dimensiones del resorte (mm):	4mm de diámetro x 20 mm de altura
Dimensiones del Sensor (mm):	L= 44mmxA=10mm

- Fácil de instalar.
- Ajuste de Brillos a pasos.
- Control touch.
- Formato ideal para instalación en perfiles de aluminio.

Nota: El resorte debe estar bajo una superficie que ejerza presión para su correcto funcionamiento

El dimmer tiene 5 intensidades diferentes

- 1.- Presionar el sensor para encender al 100%.
- 2.- Presionar nuevamente para apagar.
- 3.- Mantener presionado el sensor mientras está encendido para activar la función de dimmeo (disminución de brillo).
- 4.- Repite el paso anterior para aumentar el brillo.

