

OKY3280-2: SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO LJC18A-3BZ/BX NPN



Descripción

Es un componente ampliamente utilizado en la industria del control automático para detectar, controlar y conmutar sin contacto. Cuando el interruptor de proximidad está cerca de algún objeto objetivo, enviará una señal de control. El interruptor del sensor de proximidad se utiliza para probar piezas como el tamaño y la velocidad. También se puede utilizar en contadores de frecuencia, generador de pulsos de frecuencia, control de nivel de líquido y procedimientos de procesamiento para la convergencia automática.

Características

- Voltaje de operación: 6-36V DC
- Corriente de salida máxima: 300mA
- Tipo de salida NPN DC NO (normalmente abierto)
- Número de cables: 3
- Longitud del cable: 1.80m
- Diámetro externo: F18
- Dimensiones: 70x30 mm
- Longitud total: 127 cm
- Método de detección: capacitiva
- Rango: 1-10 mm
- Detección de objetos: metálicos y no metálicos

Conexión

- Café (BN): Alimentación (+)
- Azul (BU): Alimentación (-)
- Negro (BK): Salida Normalmente abierto (NO) NPN

 AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210			
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: JLL
			REV: JR
TOLERANCIA: N/A	SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO LJC18A-3BZ/BX NPN		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 30/10/20	No. Parte: OKY3280-2	